



**EXCITADOR DE FM ST- 501.2**  
**FM EXCITER ST- 501.2**

POTENCIA DE SALIDA	OUTPUT POWER	0-20 w
FRECUENCIAS DE TRABAJO	FREQUENCY RANGE	FROM 87.5 TO 108 MHz
ESTABILIDAD DE FRECUENCIA	FREQUENCY ESTABILITY	± 1 KHz
IMPEDANCIA DE SALIDA	OUTPUT IMPEDANCE	50 Ω
ROE	VSWR	2:1
NIVEL DE ENTRADA SEÑAL MPX	MPX SIGNAL INPUT LEVEL	3.5 vpp ±6 dB
RESPUESTA DE AUDIO EN MONO	MONO RESPONSE	± 1 dB
RESPUESTA EN AMPLITUD MPX	MPX RESPONSE	± 0.5 dB 30 Hz to 100 KHz
MÁXIMA DESVIACIÓN	DEVIATION CAPABILITY	± 500 KHz
DISTORSIÓN PARA ± 75 KHz	DISTORTION FOR ± 75 KHz	0.1%
RELACION SEÑAL RUIDO	S/N RATIO	65 Db for ±75 KHz 400 Hz
OPCION DE PREENFASIS SI-NO	SWITCHABLE PREENPHASIS	50 μs OR 75 μs
CUMPLE NORMAS CCIR Y FCC	CCIR AND FCC RULES	
CONECTOR ENTRADA DE AUDIO	AUDIO INPUT CONECTOR	BNC FEMALE
CONECTOR DE SALIDA DE RF	RF OUTPUT CONECTOR	N FEMALE



SERATEL TECHNOLOGY SAL • Avenida de Castilla, 2 • Edificio Atenas • 28830 San Fernando de Henares (España)  
 CIF A81156614 • Tel. (34) 91 656 75 65 • Fax (34) 91 656 68 07 • www.seratel.com • E-mail seratel@seratel.com

Certified ISO 9001:2000

