



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



- Convertidores A/D y D/A de 24 bits.
- Compresor toda banda programable a 3, 6 y 9 dB.
 - Baja distorsión.
- Entradas L-R, RDS, y 2 SCA.
- Nula generación de subportadora.
 - Preénfasis seleccionable.
 - Doble salida de señal MPX.

Generador de estéreo

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentación | 220VAC $\pm 10\%$ 50/60Hz. |
| Entrada | MPX balanceada 600 Ω , SCA 2K Ω desbalanceada. |
| Nivel de entrada | +12dBm ± 1 dB para 100% de modulación. |
| Preénfasis | 0 μ s, 25 μ s, 50 μ s, 75 μ s (programable). |
| Respuesta en frecuencias | ± 0.2 dB 30Hz a 15KHz. |
| Nivel de salida MPX | 3.5Vpp (+4dBm) (-4, 0, +4, +8dBm programable) |
| Frecuencia de la portadora piloto | 19KHz ± 1 Hz |
| Nivel de la portadora piloto | 8%, 10% (ajustable) de MPX. |
| Diafonía entre ambos canales | >55dB (típica 65dB de 50Hz a 15KHz). |
| Distorsión armónica. | >0.04% |
| Supresión subportadora de 38KHz | >70dB |
| Relación señal/ruido | >80dB |
| Impedancia de salida | 100 Ω |
| Dimensiones | W483mm (19") H43.6mm (1U) D300mm. |
| Peso | 3Kg. |



Seratel Technology
Calle Trópico, 6A • Bajo • Edificio Trópico
28850 Torrejón de Ardoz • Madrid • España
Tel. (34) 916 567 565 • Fax (34) 916 566 80
seratel@seratel.com • www.seratel.com